

Включения терминала:

Откройте заднюю крышку терминала (нажав на два зажима потяните крышку на себя) Вставьте кабель блока питания в гнездо терминала и дождитесь загрузки.

~~Для настройки  
Работы с кассой  
нажмите "F"~~

Запрещено

**НАЖИМАТЬ КЛАВИШУ F.**

На дисплее терминала появится "Rysgal" PTB это означает что терминал готов к работе






Чтобы совершить оплату вставьте карту чипом вперед в карт ридер На дисплее появиться обработка данных затем появятся операции: Выберите операцию "TOLEG" нажав зеленую клавишу

Введите сумму и нажмите зеленую клавишу

Передайте терминал клиенту для ввода пин-кода карты затем нажмите зеленую клавишу и дождитесь оплаты. Распечатается чек с сообщением оплата одобрена (если появится чек оплата отказ, оплата операция не выполнена повторите попытку снова)

Если вы ошибочно сняли не ту сумму или клиент возвращает товар, то Вы можете произвести отмену оплаты. Для этого вставьте карту чипом вперед в карт ридер и клавишей вниз выберите "YATYRMAK". Нажмите зеленую клавишу.

Введите номер чека, затем еще раз нажмите зеленую клавишу.

<p><del>Для настройки Работы с кассой нажмите "F"</del></p>
<p>      </p> <p><b>"RYSGAL" PTB</b> 09:28:14 05/04/2016 #:11000001 (MP) 521</p>
<p><b>Операция:</b></p> <p><b>TOLEG</b> <b>YATYRMAK</b> <b>BALANSY SORAMAK</b></p>
<p><b>Сумма операции:</b></p> <p><b>0.00 TMT</b></p>
<p><b>Введите офлайн:</b> <b>Пин: ****</b></p>
<p><b>Операция:</b></p> <p><b>TOLEG</b> <b>YATYRMAK</b> <b>BALANSY SORAMAK</b></p>
<p><b>Номер чека:</b></p>


<b>Сумма отмены:</b>  <b>0.01TMT</b>
<b>Введите пароль</b>  *****
<b>Меню кассира:</b> <b>Последний чек</b> <b>Чек по номеру</b> <b>Сверка итогов</b> <b>Очистка Журнала</b> <b>Полный отчет</b>


На дисплее появится сумма предыдущей оплаты.  
 Нажмите зеленую клавишу и дождитесь печати чека.  
 Распечатается чек с сообщением отмена одобрена  
 (если появится чек оплата отказ, оплата операция не выполнена  
 повторите попытку снова)

Нажмите клавишу «8» после чего на экране  
 появится поле “Введите пароль”, где нужно ввести «1738».

Клавишей вниз выберите «Сверка итогов», нажмите зеленую  
 клавишу дождитесь сообщения: «Печать отчета». Затем  
 распечатается чек и будет предложено повторить печать.  
 Выберете нет и нажмите зеленую клавишу После печати отчета на  
 экране появится сообщение «Смена закрыта», затем терминал  
 начнет авто-обновление. Если на сервере будет обновление  
 терминал сам обновиться перезагрузиться и появиться сообщение  
 «Конфигурация обновлена». Если обновления не будет терминал  
 выдаст чек с сообщением: «Авто-обновление нет обновления».

### Образцы чеков

 <b>RYSGAL</b> Paydalar Tajiřçilik Banky	
<b>“Berkarar” sowda merkezi</b>	
01/01/18	12:00:01
CEK:1 TOLEG TASSYKLANDY	
TERMINAL: 11000001 MERCANT: 17380100-000001 JOGABYN KODY: 000 JOGAP: TASSYKLANDY KARTYN EYESI: ISMAILOW ISMAIL PAN: 993420*****0001 AWT.KODY: 000001 RRN SALGYLANMA: 000000000001	JEMI: 0.01 TMT

 <b>RYSGAL</b> Paydalar Tajiřçilik Banky	
<b>“Berkarar” sowda merkezi</b>	
01/01/18	12:00:01
CEK:1 YATYRMAK TASSYKLANDY	
TERMINAL: 11000001 MERCANT: 17380100-000001 JOGABYN KODY: 000 JOGAP: TASSYKLANDY KARTYN EYESI: ISMAILOW ISMAIL PAN: 993420*****0001 AWT.KODY: 000001 RRN SALGYLANMA: 000000000001	JEMI: 0.01 TMT

<b>Отчет закрытия смены</b>	
<b>Сверка итогов</b>	
Дата:02/04/16	Время:12:43:55
Терминал ID:11000292 ID магазина:17380100-000121	
<b>Итоги совпали</b>	
Дата: 02/04/16	Время: 12:43:55
 <b>RYSGAL</b> Paydalar Tajiřçilik Banky	
<b>Краткий отчет</b>	
<b>Терминал:</b>	<b>11000292</b>
Дата: 02/04/16	Время: 12:43:55
Тип карты:ЕС/МС	
Оплата	(1) 0.01 TMT
Отмена	(1) 0.01 TMT
<b>Общий итог:</b>	
Оплата (D)	(1) 0.01 TMT
Отмена (C)	(1) 0.01 TMT
<b>Итого:</b>	
0.00TMT	
<b>Отчет окончен</b>	
<b>Автообновление</b>	
<b>Нет обновлений</b>	

Контактный номер 96-46-69